

CH1112 / CH2112

手提式電瓶自動充電機 12 VDC 10 Amp

特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命



電氣規格

AC 輸入電壓	CH1112 單相 110 VAC ±10%	保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護
	CH2112 單相 220 VAC ±10%		電源過電流時以熔絲遮斷
	頻率 50/60 Hz	儲存溫度	-20~40 °C
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 13.8 VDC	相對濕度	90% 以下
額定輸出電流	最大 10 ADC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
輸入電源熔絲規格	5 Amp / 250 VAC	重量	6.8 Kg ±2%
消耗功率	最大 230 watt		



CH1124 / CH2124

手提式電瓶自動充電機 24 VDC 10 Amp

特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命

電氣規格

AC 輸入電壓	CH1124 單相 110 VAC ±10%	保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護
	CH2124 單相 220 VAC ±10%		電源過電流時以熔絲遮斷
	頻率 50/60 Hz	儲存溫度	-20°C~40°C
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 27.6 VDC	相對濕度	90% 以下
額定輸出電流	最大 10 ADC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
輸入電源熔絲規格	5 Amp / 250 VAC	重量	7.2 Kg ±2%
消耗功率	最大 340 watt		

